



moCCA.card.loader Terminal

moCCA.card.loader Terminal ist ein System zur Aufladung von Guthaben auf moCCA[®] Bezahlkarten via Lohn & Gehalt.

Das moCCA.card.loader System beinhaltet neben dem 15" Touch-Display einen Kartenleser für Chipkarten und ein EC-Terminal. Das EC-Terminal wird dabei vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Optional ist auch ein passender Bondrucker verfügbar. Wird das Terminal in Verbindung mit diesem Bondrucker eingesetzt, macht dies die Belegausgabe an der Kasse in Österreich und Deutschland obsolet, da alle Konsumationsbelege am moCCA.card.loader Terminal ausgedruckt werden können.



Abbildung 1 – moCCA.card.loader Terminal mit Peripheriegeräten

Technische Daten

mocca.card.loader Terminal

Prozessor	Intel® Celeron J1900 bis zu 2,42 GHz
LCD	15" TFT-LED, Auflösung 1024 x 768, Helligkeit 350 cd/m ² (LED)
Touchscreen	Projected Capacitive Touch
Systemspeicher	4GB DDR3L
Speichermedium	128 GB SSD
Drahtlose Vernetzung	1 X RJ45 Gigabit LAN
I/O Schnittstelle	3 x serielle Schnittstelle extern (2 x SUBD 9; 1 x RJ45) 5 x USB extern (hinten USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 3; USB 2.0 x 1 seitlich) 1 x Powered USB extern 1 x Kassenschubladen-Anschluss RJ11 (12V / 24V) 1 x Videoanschluss VGA 1 x Erweiterungssteckplatz Mini PCI-E (intern / USB + PCI-E x 1)
Lautsprecher	2 x 2W Lautsprecher (intern)
Betriebssystem	Windows 10 LTSB X64
Energieversorgung	150W (12V / 12,5A) externes Netzteil
Maße	ohne Sockel: 366 (B) x 293 (H) x 39,5 (T) mm, 3,2 kg mit Sockel: 366 (B) x 334 (H) x 220 (T) mm, 4,9 kg
Umgebung	Betriebstemperatur: 0° ~ 40° C Lagertemperatur: -20° ~ 60° C
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, schwarz mit Silberbesatz

Zubehör



Abbildung 2 – Ansicht Kartenleser für moCCA.card.loader Terminal



Abbildung 3 – Ansicht EC-Terminal für moCCA.card.loader Terminal -
Das EC-Terminal wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.



Abbildung 4 – Ansicht optionaler Bondrucker für moCCA.card.loader Terminal